

## **Инструкция на дымогенератор FM 1200**

### **Требования безопасности**

#### **Внимание!**

- 1.Использовать внутри помещения
2. Подключать к сетевому напряжению 220В 50Гц
3. Не допускать эксплуатацию дымогенератора в положении отличном от горизонтального.
4. Последовательность включения такова: сначала подсоединить провод питания к сети – затем включить клавишу питания. При выключении последовательность обратная.
5. Не направлять струю тумана на людей. Температура струи тумана достаточно высока, поэтому устанавливать генератор на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся веществ, не закрывая вентиляционных отверстий самого генератора.
6. Не доливать в штатную жидкость масло, бензин, парфюмерные жидкости и т.п.
7. Использовать только рекомендованную профессионалами жидкость.
8. Жидкость непригодна для питья, при попадании на слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой.

### **Подготовка к работе**

1. Освободить генератор от упаковки, проверить наличие : сетевого провода и двух проводов управления (дистанционного кнопочного и радио пульта с брелком)
2. Установить генератор в горизонтальное положение, отвинтить крышку горловины заливного бачка.
3. **Внимание!** Не включайте генератор не убедившись в том, что бачок для жидкости заполнен по крайней мере на 1/3 объема.
4. Залить штатную жидкость практически под самую горловину и закрутить крышку
5. Подключить пульты дистанционного управления следующим образом:
  - а) проводной пульт в верхний трехштырьковый разъем с надписью « Input» , а пульт радио управления в нижний с надписью « Output»; при этом пользоваться можно обоими пультами
  - б) при использовании только дистанционного кнопочного пульта его можно включить как в верхний, так и в нижний разъем
  - в) при использовании только пульта радио управления его включают только в нижний разъемРекомендовано включить сразу оба пульта по варианту а), так как это позволяет судить о готовности генератора к работе по загоревшемуся светодиоиду на кнопочном пульте.

### **Эксплуатация прибора**

1. Присоединить шнур питания к генератору, подключиться с его помощью к сети питания, выключатель на генераторе перевести в положение “ON”. После того, как через несколько минут генератор нагреется до нужной температуры, на проводном пульте загорятся красные светодиоды.
2. После этого нажмите на красную кнопку на проводном пульте и держите ее нажатой сколько потребуется для заполнения помещения туманом ( если при этом светодиод потухнет, то дайте время генератору для нагрева и продолжите работу).
3. При работе с радио пультом сдвиньте пластинку, закрывающую кнопки управления на брелке, вниз и нажмите любую из двух кнопок; далее действуйте также, как и в случае работы с проводным пультом управления.
4. Проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте штатную жидкость. Работа без жидкости приведет к поломке генератора.

5. В случае неустойчивой работы генератора проверьте уровень жидкости, правильность и надежность соединения пульта управления и провода питания. Если вышеназванные мероприятия не исправили ситуацию, то обратитесь к дистрибьютору.

